


Axialbausatz EAMM-A-K62-140A

Teilenummer: 557993

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|-----------------------------|---------------|
| Einbaulage | beliebig |
| Lagertemperatur | -25 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Übertragbares Drehmoment | 47 Nm |
| Produktgewicht | 1.590 g |
| Schnittstellencode Aktuator | K62 |
| Schnittstellencode Motor In | 140A |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |